

**ECK81004****PRESA SCHUKO SMART - SPINA 16A
2P+T - PRESA 10/16A BIP.+SCHUKO**

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Adattori > Presa multipla > Presa smart

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**Norme**

CEI 23-50 CEI 23-151

Descrizione

Adattatore di sistema 16A SMART. Con comando Wi-Fi e comando manuale. Pulsante illuminato ON/OFF. Richiede rete Wi-Fi casalinga e APP TUYA. Compatibile con gli assistenti virtuali. Spina 16A 2P+T tipo S17. Presa Schuko/bivalente 10/16A tipo P17/11-30. Colore Bianco. Prodotto in tecnopoliomerico autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Spinotti in ottone nichelato protetti. Alveoli protetti da contatti accidentali. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000330 - Presa multipla

Grado di protezione (IP)	IP20	Codice RAL (simile)	9003	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Senza alogenri	No	Trattamento antibatterico	No
Protezione della superficie	Non trattato	Tipo superficie	Lucido	Colore	Bianco
Trasparente	No	Resistenza agli urti	IK09	Temperatura di impiego	-15-35 °C
Compatibile con Apple HomeKit	No	Compatibile con Google Assistant	Si	Compatibile con Amazon Alexa	Si
Supporto disponibile IFTTT	No	Sovratensore	No	Con fusibile per correnti deboli	No
Con interruttore on/off	Si	Inserto centrale ruotato	No	Corrente nominale	16 A
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	1	Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363	0	Numero delle prese tipo bipasso (Italia)	1
Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	Numero di Prese tipo P17 (Italia)	0	Numero di prese Tipo P30 (Italia)	0
Numero di prese multistandard universali	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Tipo di collegamento alla rete	Tipo italiano P17
Codice NEMA	Senza	Forma della scatola	Quadrato	Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)	0
Numero di prese Euro CEE7/16	0	Numero di prese con pin di terra	1	Numero di prese per apparecchi freddi	0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)	0	Numero delle prese tipo NEMA	0
Interruttore differenziale	No	Filtro di rete anti-interferenze	No	Numero di collegamenti USB	0
Protezione da sovraccorrente	No	Max. potenza allacciata	3500 W	Con coperchio	No
Tipo di spina	Diritto	Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)	Si		

Barcode



8056351665483

Singola unità

1 NR

0.06x0.053x0.09 [m]

0.1292 [kg]



8056351665490

Pack

12 NR

0.195x0.375x0.65 [m]

1.5504 [kg]



8056351665506

Cartone

48 NR

0.2x0.395x0.28 [m]

6.2016 [kg]