



## ECSE8080AR

### PRESA ITA BIVALENTE 10/16A - ARANCIO

Residenziale > Serie civile > Easy > Easy apparecchi > Prese di corrente



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



## Etim

**GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici**

**CLASSE EC000125 - Presa di corrente**

<b>Tipo di montaggio</b>	Incassato	<b>Numero di unità</b>	1	<b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>	Si
<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	Materiale termoplastico	<b>Senza alogeni</b>	No
<b>Trattamento antibatterico</b>	No	<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Tipo superficie</b>	Lucido
<b>Colore</b>	Arancione	<b>Trasparente</b>	No	<b>Con coperchio a cerniera</b>	No
<b>Tipologia</b>	Tipo italiano P17/11	<b>Stampa/marcatura</b>	Senza	<b>Adatto per classe di protezione (IP)</b>	IP20
<b>Numero moduli da frutto</b>	1	<b>Larghezza dell'apparecchio</b>	23 mm	<b>Altezza dell'apparecchio</b>	49 mm
<b>Profondità dell'apparecchio</b>	46 mm	<b>Min. profondità della presa per apparecchi</b>	46 mm	<b>Tensione nominale</b>	250 V
<b>Numero di prese commutabili</b>	0	<b>Con protezione dal contatto incrementata</b>	No	<b>Colore metallizzato</b>	No
<b>Bloccabile</b>	No	<b>Meccanismo di espulsione</b>	No	<b>Montaggio isolato</b>	No
<b>Con illuminazione funzionale</b>	No	<b>Sovratensore</b>	No	<b>Protezione da corrente di guasto</b>	No
<b>Con funzione loop</b>	No	<b>Con interruttore on/off</b>	No	<b>Inserto centrale ruotato</b>	No
<b>Corrente nominale</b>	16 A	<b>Con altoparlante bluetooth integrato</b>	No		

## Documentazione disponibile per il download



#### Certificazione

CERTIFICATO IMQ  
EASY PRESA  
BIVALENTE.pdf

## Barcode



8050507870271

**Singola unità**

1 NR

0.0333 [kg]



8054382041641

**Pack**

12 NR

0.19x0.1x0.05 [m]

0.3996 [kg]



8056351668743

**Cartone**

240 NR

0.215x0.4x0.31 [m]

7.992 [kg]