

EC6900800

DISTR. BOARD FOR CONSTRUCTION SITE 1X2P16-1X3P16-3X3P32



Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >
SÉrie asc 800 - coffret de chantier > Coffret équipée mobile > 5
prises verticales verrouillable - alimentation avec bornier

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61439-1 EN 61439-4

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)


CLASS EC000484 - Coffret de chantier

Courant nominal assigné	100 A	Type de courant différentiel	Autre	Classe de protection (IP)	IP65
Largeur	870 mm	Hauteur	720 mm	Profondeur	375 mm
Modèle	Armoire de distribution finale	Matériau du boîtier	Plastique	Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	Nombre de prises, norme suisse, type 15	0	Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	1	Tension assignée	400 V
Puissance de raccordement	63 kW	Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles	0	Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles	1
Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P	0	Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles	1	Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P	0	Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles	3	Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P	0	Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles	0	Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P	0
Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles	0	Nombre de tableaux pour compteur	0	Interrupteur général	Autre
Courant assigné de l'interrupteur général	100 A	Nombre de pôles interrupteur général	4	Nombre de disjoncteurs différentiels 10 mA	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA	1	Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA	0	Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA	0
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui	Convient selon la norme CEI/EN 61439-4	Oui		

Caractéristiques techniques

Dispositif différentiel	4P 100A - 30 mA	prise shuko bivalente 16A 2P+E	-	Prese_16A_2P+T	1
Prese_32A_2P+T	-	Prese_16A_3P+N+T	-	Prese_16A_3P+T	1
Prises Schuko/bivalentes	-	prese_32A_3P+T	3	Prese_32A_3P+N+T	-
Prese_63A_3P+N+T	-	Prese_63A_3P+T	-		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

GUIDA DI
RIFERIMENTO
QUADRI DA
CANTIERE TIPO
69008.pdf



Electrical diagram

6900800.pdf

Code à barres



8033954872395

Unit

1 NR

1.025x0.395x0.74 [m]

34 [kg]